

Nice

Era MiniWay

En miniatura, para el control de cortinas y persianas



Transmisores radio en miniatura para la gestión intuitiva de cortinas y persianas.

Versiones de 1, 2 y 3 canales, para el accionamiento de automatismos en el modo Abrir-Stop-Cerrar.

433,92 MHz, rolling code con autoaprendizaje.

Uso fácil e inmediato con el accionamiento directo del grupo mediante teclas dedicadas.

Alcance amplio 200 m al aire libre, 35 m en interiores.



Opción de fijación mural con el soporte correspondiente.



Gran autonomía (pila de litio de 3 V).



Código	Descripción	Ud./Paq.
MW1	Transmisor portátil, activa 1 automatismo abrir-stop-cerrar en el modo individual o multigrupo.	1
MW2	Transmisor portátil, activa 2 automatismos abrir-stop-cerrar en el modo individual o multigrupo.	1
MW3	Transmisor portátil, activa 3 automatismos abrir-stop-cerrar en el modo individual o multigrupo.	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	MW1, MW2, MW3	
Alimentación (Vdc)	Pila de litio de 3 Vdc tipo CR2032	
Duración pila	Estimada 2 años, con 10 transmisiones diarias	
Frecuencia	433,92 MHz ± 100 KHz	
Impedancia antena	Estimada aproximadamente 1 mW e.r.p.	
Grado de protección (IP)	40 (utilización en casa o en ambientes protegidos)	
Alcance medio (m)	Estimado 200 m; 35 m (en el interior de edificios)	
Codificación	Rolling code 52 bit FLOR	
Temp. de servicio (°C mín./máx.)	- 20 ÷ + 55	
Dimensiones (mm)	43x80x11	
Peso (g)	16	