

Nice

Domì P6

Transmisor radio bidireccional portátil,
de 6 canales.



Soporte
específico
de pared



SEIS CANALES



ERGONÓMICO

BiDi

Yubii

433 MHz

Domì P6 es un transmisor radio portátil de 6 canales. Gestiona 6 grupos de automatismos como máximo en el modo individual, de grupo o multigrupo.

El mando a distancia elegante está disponible en blanco y negro.

Se suministra también un soporte específico de pared.

Visualización de la transmisión y del feedback de recepción de las órdenes.

| Código | Descripción | Cantidad | Certificaciones |
|----------------|--|----------|-----------------|
| DOMIP6 | Transmisor bidireccional, portátil, de 6 canales, blanco | 1 | CE |
| DOMIP6B | Transmisor bidireccional, portátil, de 6 canales, negro | 1 | CE |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | DOMIP6, DOMIP6B |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de batería (V) | 2 x AAA |
| Duración de la batería (años) | ~ 3 (con 10 transmisiones diarias) |
| Frecuencia radio (MHz) | 433,92 |
| Potencia RF del transmisor (ERP) | ≤ 10 dBm |
| Número de grupos | 6 |
| Codificación radio | BD (PLN2+) o monodireccional (O-Code TTS) |
| Temperatura ambiente de servicio (°C) | -5 ÷ 55 |
| Humedad relativa | máx. 85% (no para locales húmedos, sin condensación) |
| Grado de protección (IP) | 40 |
| Peso incl. baterías (g) | 75 |
| Dimensiones (mm) | 155x43x23 |
| Instalación (opcional) | de pared |
| Certificaciones | CE |